

wave2lan Gateway

careCLICK wave2lan Gateway

Das *careCLICK wave2lan Gateway* verbindet eine beliebige Anzahl von Schaltern mit dem LAN Netzwerk. Signale von Schalter in einem Umkreis von ca. 15 bis 30 Meter werden von dem *careCLICK wave2lan Gateway* empfangen und an den *careCLICK Server* weitergeleitet.

Die Verkabelung des *careCLICK wave2lan Gateway* erfolgt über einen RJ45- Ethernet Anschluss, die Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet). Somit ist kein separater Stromanschluss nötig.

Das *careCLICK wave2lan Gateway* steht in permanenter Verbindung mit dem zentralen *careCLICK Server*. Dadurch wird die Verfügbarkeit des Notrufsystems sichergestellt.



Type	cc-w2l01
Dimension	60 x 90 x 162mm
Farbe	Modul weiß mit Rahmen rot
Stromversorgung	PoE (Power over Ethernet) – 48V max. 12W
Antenne	Integrierte PCB Antenne
Frequenz	868.300 MHz
Datenübertragungs-Rate	125 kb/s
Reichweite Signalempfang	ca. 15 bis 30 m in Gebäuden (abhängig von Mauerstärke etc.)
Betriebstemperatur	0 °C – 65 °C
Netzwerkanschluss	RJ45 - 10/100 Mbit – PoE (Power over Ethernet)
Gehäuse	IP40 - DIN EN 60529
Montage	Aufputz



careCLICK wave2lan Gateway, im Gang montiert



Aufputz-Montage



Keine sichtbare Verkabelung durch rückseitige RJ45 Kabelzuführung.